
NOTOMI

Noto Charge Pad Pro PS–1

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL



1. Port USB-C1 | USB-C1 port
2. Port USB-A | USB-A port
3. Kabel USB-C2 | USB-C2 cable
4. Kabel USB-C3 | USB-C3 cable

PL

Noto Charge Pad Pro PS–1

ŁADOWARKA SIECIOWA/INDUKCYJNA

Informacje o produkcie:

- Kompatybilny z większością urządzeń cyfrowych
- Funkcja ładowania indukcyjnego Qi
- Wymiar: 64 x 67 x 98 mm
- Waga: 370 g
- Kolor: czarny

Specyfikacja:

- Dane wejścia: 100-240 V, 50/60 Hz, 2.5 A
- Moc: 105 W
- Dane wyjścia USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/2.22 A, 12 V/1.67 A (20 W Max)
- Dane wyjścia USB-A: QC 3.0, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W Max)
- Dane wyjścia USB-C2 kabel: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/ 3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (65 W Max)
- Dane wyjścia USB-C3 kabel: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/ 3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (65 W Max)
- Dane wyjścia: USB -C2 kabel + USB-C3 kabel: 20 W+45 W
- Dane wyjścia: USB-A+USB-C3 kabel: 18 W+45 W
- Dane wyjścia: USB-C1+USB-A+USB-C3 kabel: 20 W+18 W+45 W
- Dane wyjścia: USB-A+USB-C2 kabel: 5 V/3 A, 15 W
- Dane wyjścia: USB-C1+USB-C2 kabel+USB-C3 kabel: 20 W+20 W+45 W
- Dane wyjścia: USB-C1+USB-A+USB-C2 kabel+USB-C3 kabel: 20 W+15 W+45 W
- Ładowanie bezprzewodowe dla telefonu: 15 W Max
- Ładowanie bezprzewodowe dla słuchawek: 5 W Max

Instrukcja obsługi:

1. Podłącz urządzenie do prądu za pomocą dołączonego kabla zasilania.
2. Ładowanie urządzeń odbywa się za pomocą czterech wyjść USB (można korzystać z jednego wyjścia lub z kilku wyjść naraz) oraz bezprzewodowo.
3. Opis mocy wyjściowych podczas korzystania z ładowarki:

Tryb pojedynczego portu:

- Moc wyjściowa portu USB-C1: 20 W
- Moc wyjściowa portu USB-A: 18 W
- Moc wyjściowa kabla zwijanego USB-C2: 65 W
- Moc wyjściowa kabla zwijanego USB-C3: 65 W

Tryb dwóch portów naraz:

- USB-C1+USB-A: 20 W+18 W
- USB-C1+kabel zwijany USB-C2: 20 W+65 W
- USB-C1+kabel zwijany USB-C3: 20 W+65 W

Tryb trzech portów naraz:

- USB-C1+[USB-A+kabel zwijany USB-C2]: 20 W+[15 W]
- USB-C1+USB-A+kabel zwijany USB-C3: 20 W+18 W+45 W
- USB-C1+kabel zwijany USB-C2+kabel zwijany USB-C3: 20 W+20 W+45 W

Tryb czterech portów naraz:

- USB-C1+[USB-A+kabel zwijany USB-C2]+kabel zwijany USB-C3: 20 W+[15 W]+45 W

Ładowanie bezprzewodowe:

- Dla telefonu: 5/7,5/15 W Max
- Dla słuchawek: 3/5 W Max

Uzyskanie max mocy wyjściowej 105 W:

- USB-C1+kabel zwijany USB-C2+kabel zwijany USB-C3+15 W(telefon)+5 W(słuchawki): 20 W+20 W+45 W+15 W+5 W
- USB-C1+kabel zwijany USB-C3+15 W(telefon)+5 W(słuchawki): 20 W+65 W+15 W+5 W

Ładowanie bezprzewodowe + tryb czterech portów jednocześnie:

- USB-C1+[USB-A+kabel zwijany USB-C2]+kabel zwijany USB-C3: 20 W+[15 W]+45 W+15 W (max ładowanie bezprzewodowe dla telefonu) +5 W(max ładowanie bezprzewodowe dla słuchawek) = 100 W

Lista urządzeń kompatybilnych:

Urządzenia wymienione poniżej zostały przetestowane i uznane za kompatybilne z tym produktem:

1. Słuchawki AirPods: Pro, Pro 3, Pro 2, AirPods 4 (z opcją ładowania indukcyjnego).
2. iPhone: 8 Plus, 8, XR, XS Max, XS, X, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 14, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air.
3. Smartfony: Samsung Note 10, 9, 8, 7, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Samsung Galaxy S 26, S 26+, S 26 Ultra i inne smartfony z opcją ładowania bezprzewodowego.

UWAGA!

1. Nie zakrywaj powierzchni ładowania indukcyjnego w trakcie pracy - zasięg ładowania wynosi do 4 mm.
2. Nie wystawiać na działanie wody, deszczu ani wysokiej wilgotności.
3. Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie używać w pobliżu źródeł ciepła ani ognia.
5. Unikać upadków i silnych uderzeń, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
6. Urządzenie nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem dzieci.
7. Po zakończeniu ładowania odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
8. Nie ładować w temperaturze poniżej 0°C ani powyżej 40°C.

9. Nie wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu:

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz sprzęt elektryczny i baterie nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu właściwego przetworzenia i recyklingu.

Notomi Polska Sp. z o.o. niniejszym deklaruje, że produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz stosowne przepisy właściwych dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa i zgodności

Producent:

Notomi Polska Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa, Polska
www.notomi.com
mail: biuro@notomi.com

Wyprodukowano w Chinach.
Zaprojektowano w Polsce.

EN

Noto Charge Pad Pro PS–1

WALL/INDUCTIVE CHARGER

Product information:

- Compatible with most digital devices
- Inductive charging function Qi
- Dimension: 64 x 67 x 98 mm
- Weight: 370 g
- Color: black

Specification

- Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 2.5 A
- Power: 105 W
- Output USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/2.22 A, 12 V/1.67 A (20 W Max)
- Output USB-A: QC 3.0, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W Max)
- Output cable USB-C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/ 3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (65 W Max)
- Output cable USB-C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/ 3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A (65 W Max)
- Output cable USB-C2+cable USB-C3: 20 W+45 W
- Output USB-A+cable USB-C3: 18 W+45 W
- Output USB-C1+USB-A+cable USB-C3: 20 W+18 W+45 W
- Output USB-A+cable USB-C2: 5 V/3 A, 15 W
- Output USB-C1+cable USB-C2+cable USB-C3: 20 W+20 W+45 W
- Output USB-C1+USB-A+cable USB-C2+cable USB-C3: 20 W+15 W+45 W
- Wireless charging for phone: 15 W Max
- Wireless charging for earphones: 5 W Max

Manual

1. Connect your device to a power source using the included power cable.
2. Devices are charged via four USB outputs (you can use one output or multiple outputs simultaneously) and wirelessly.
3. Description of output power when using the charger:

Single port mode:

- Output USB-C1: 20 W Max
- Output USB-A: 18 W Max
- Output cable USB-C2: 65 W Max
- Output cable USB-C3: 65 W Max

Dual port mode:

- USB-C1+USB-A: 20 W+18 W
- USB-C1+cable USB-C2: 20 W+65 W
- USB-C1+cable USB-C3: 20 W+65 W

Three-port mode:

- USB-C1+[USB-A+cable USB-C2]: 20 W+[15 W]
- USB-C1+USB-A+cable USB-C3: 20 W+18 W+45 W
- USB-C1+cable USB-C2+cable USB-C3: 20 W+20 W+45 W

Four-port mode:

- USB-C1+[USB-A+cable USB-C2]+cable USB-C3: 20 W+[15 W]+45 W

Wireless charging:

- For Phone: 5/7,5/15 W Max
- For earphones: 3/5 W Max

Obtaining a maximum output power of 105 W:

- USB-C1+cable USB-C2+cable USB-C3+15 W(phone)+5 W(earphones): 20 W+20 W+45 W+15 W+5 W
- USB-C1+cable USB-C3+15 W(phone)+5 W(earphones): 20 W+65 W+15 W+5 W

Wireless charging + four-port simultaneous mode:

- USB-C1+[USB-A+cable USB-C2]+cable USB-C3: 20 W+[15 W]+45 W+15 W(max wireless charging for phone)+5 W(max wireless charging for earphones) = 100 W

Compatible Device List:

The devices listed below have been tested and found to be compatible with this product:

1. AirPods: Pro, Pro 3, Pro 2, AirPods 4 (with wireless charging).
2. iPhone: 8 Plus, 8, XR, XS Max, XS, X, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 14, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air.
3. Smartphones: Samsung Note 10, 9, 8, 7, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Samsung Galaxy S 26, S 26+, S 26 Ultra, and other smartphones with wireless charging.

WARNING!

1. Do not cover the inductive charging surface during operation – the charging range is up to 4 mm.
2. Do not expose to water, rain, or high humidity.
3. Do not disassemble, modify, or repair the device yourself.
4. Do not use near heat sources or fire.
5. Avoid drops or strong impacts, which may damage the device.
6. This device is not a toy – keep out of the reach of children.
7. Once charging is complete, disconnect the device from the power source.
8. Do not charge at temperatures below 0°C or above 40°C.
9. Do not dispose of in municipal waste.

Correct disposal of used equipment:

This product is marked with the crossed-out wheelie bin symbol. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), electrical equipment and batteries must not be treated as municipal waste. They should be taken to an appropriate collection point for electrical and electronic waste for proper treatment and recycling.

Notomi Polska Sp. z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements and applicable provisions of the relevant EU directives regarding safety and compliance.

Manufacturer:

Notomi Polska Sp. z.o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warsaw, Poland
www.notomi.com
mail: biuro@notomi.com

Made in China.
Designed in Poland.